


100V LED モジュール

AC100V-NK-W4-1


※看板の厚み70~200まで対応

※単位:mm


製品図



リード線カット 配線詳細



看板の厚みによる モジュールピッチ



■モジュールピッチ算出法

- ・厚みが100mmの場合
LEDピッチ=100mm
- ・厚みが120mmの場合
LEDピッチ=120mm

(最低使用数:1個)

仕様

モデル名	100V-NK-W4-1
カラー	ホワイト (6,500K) / 電球色 (3,000K)
定格電圧	AC100V専用
駆動電流	0.012A
消費電力	1.2W
寸法 (W×H×D)	19.5mm×19.5mm×4.62mm
重量	18g
最大直列連結数	300個
寿命	40,000時間 (使用環境、使用方法により異なります。)
LEDビーム角	120°
使用温度範囲	-20℃~45℃
使用環境	屋内外 (IP65相当) ※露出使用禁止


100V-NK-W4-1 (2色)

取扱説明書


製品仕様

※単位:mm


製品図



リード線カット 配線詳細



看板の厚みによる モジュールピッチ




■モジュールピッチ算出法
 ・厚みが100mmの場合
 LEDピッチ=100mm
 ・厚みが120mmの場合
 LEDピッチ=120mm

仕様

(最低使用数:1個)

モデル名	100V-NK-W4-1
カラー	ホワイト (6,500K) / 電球色 (3,000K)
定格電圧	AC100V専用
駆動電流	0.012A
消費電力	1.2W
寸法 (W×H×D)	19.5mm×19.5mm×4.62mm
重量	18g
最大直列連結数	300個
寿命	40,000時間 (使用環境、使用方法により異なります。)
LEDビーム角	120°
使用温度範囲	-20℃～45℃
使用環境	屋内外 (IP65相当) ※露出使用禁止

連結方法



安全なご使用のために

- ⚠ モジュールの取り付けは、取扱説明書に従い確実に取り付けてください。
- ⚠ 電気工事は必ず電気工事士の資格のある方が行ってください。
- ⊘ このモジュールはAC100V専用です。誤った電圧を投入すると、火災・感電の原因になります。
- ⊘ モジュールの取付場所はアルミ複合板、金属板、アルミバーなどに設置して下さい。
- ⚠ LEDモジュールの間のケーブルをカットして繋ぐ場合は、防水用の端子等で防水処理を行ってください。
- ⚠ 万が一ショートした場合、火災の原因になります。
- ⚠ 供給される電圧は、必ず30%の余裕を持った漏電ブレーカーを使用してください。
- ⊘ LEDモジュールの最大連結数量は、300個です。それ以上の接続は、別ラインにしてください。
- ⊘ モジュールの次の様な行為を行わないでください。
 - ・分解・改造をしない。
 - ・押さえ付ける。
 - ・電源コードに傷をつけたり、損傷したコードは使用しない。
- ⚠ 製品に異常が発生した場合、直ぐに電源を切り、販売店もしくは工事店にお知らせください。電源を切った後はモジュールに触れないでください。

LEDモジュールの取り付け

